

DIGITUS 3-portowy hub USB 2.0 i adapter LAN Fast Ethernet ze złączem Type-C™

DA-70253

EAN 4016032385998



HUB 3-portowy USB 2.0 HighSpeed z Typ C oraz LANFast Ethernet LAN adapter, aluminium 3x USB A/F, 1x RJ45 Lan, Chipset: FE1.1S/RTL8152B

Hub USB z wbudowanym złączem sieciowym umożliwia rozszerzenie laptopa z interfejsem Type-C™ o trzy standardowe porty USB 2.0 oraz złącze sieciowe Fast Ethernet. Dzięki prostej konfiguracji Plug and Play nie musisz instalować żadnych sterowników ani dokonywać ustawień systemowych.

Rozszerz swój laptop ze złączem Type-C™ o 3 porty USB i szybkie złącze Fast Ethernet

- Uniwersalny multi-adapter USB 2.0 z portem Type-C™
- Trzy złącza USB 2.0
- Złącze sieciowe RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbit
- Wysokiej jakości obudowa aluminiowa
- Długość kabla: 20 cm

- Chipset: FE1.1S/RTL8152B
- Wielkość: 84 x 24 x 17 mm
- Waga: 25 g
- Do wszystkich systemów operacyjnych; Windows, Mac i Google Chrome
- Liczba portów: 3
- Typ złącza USB: USB 2.0
- Złącze USB-A (2.0): 3
- Złącze USB-A (3.0): 0
- Złącze USB-C: 0
- Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

- Multiadapter USB Type-C™
- Instrukcja instalacji

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	9.52	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	14.00	8.50	2.50	297.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	14.00	8.50	2.50	297.50
Netto bez opakowania	1	0.05	14.00	8.50	2.50	297.50

Więcej zdjęć



**Safety notes**

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com