

UPS ierīces iedarbināšanas instrukcija

1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta elektrisku piederumu avārijas barošanai ar spriegumu 220/230V AC.

3. Darba sagatavošana un lietošana

- Pieslēgt pie ierīces sargātu piederumu barošanas vadus.
- Pieslēgt ierīces barošanas vadu pie tīkla ar iezemējumu.
- Ieslēgt barošanu ar pogu ierīces panelī, ja tāda ir.

4. Piesardzības pasākumi

- Nedrīkst pārsniegt nominālu ierīces darba parametru.
- UPS ir ierīce, konstruēta, lai strādāt ar augstu spriegumu. Ierīces iekšā atrodas elementi zem sprieguma, ir bīstami cilvēka dzīvei!
- Nedrīkst atvērt ierīci, jo tas var ierosināt elektrošoku vai nepareizu darbību.
- Ierīce nav paredzēta dzīves aizsardzības ierīces barošanai.
- Nedrīkst izlieto nekādu šķidrumu uz UPS korpusu vai iekšā.
- Uzglabāt barošanas adapteru sausās telpās. Nedrīkst novietot UPS adapteru vidēs ar augstu mitrumu vai pie šķidrumiem, piem. ķīmiski ūdens šķīdumi.
- Nedrīkst novietot UPS vietā, kur būs pakļauta tiešiem saules stariem vai citu siltuma avotu iedarbināšanai, kā arī vietās ar zemu temperatūru.
- Nedrīkst bloķēt dzesēšanas caurumus, caur kuriem tiek izvesta silta gaisa no UPS iekšienes.
- Lai pieslēgt UPS, izmantot iezemētu barošanas vadu, UPS barošanas kontaktdakša jābūt pieslēgta pie ligzdas ar iezemējumu.
- Normālos "darba no tīkla" apstākļos ieejas drošinātājs sargā UPS izejas pārslogošanas vai īsslēguma gadījumos.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

- Barošanas ligzda, kur ir pieslēgts UPS adapters, jābūt novietota pie ierīces un viegli pieejama.
- Adapteram ir savs enerģijas avots - iekšējie akumulatori. Uz UPS izejas var būt spriegums pat kad ierīce ir atslēgta no elektrības tīkla! Pilnīga UPS atslēgšana no barošanas avota ir iespējama tikai pēc spaiļes atslēgšanas no akumulatora. To var darīt tikai autorizēts serviss!
- Lai mainīt bateriju, lūdzam kontaktēties ar servisu.
- Adapters jābūt pieslēgts pie ligzdas, kuras fāzes vads ir pasargāts ar drošinātāju ar nominālu vērtību, kas nepārsniedz 10A.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN