

zaMeL

ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna
POLAND

CZUJNIK DYMU Z WBUDOWANĄ BATERIĄ CDB-02

CECHY:

- zgodny z Europejską normą dla czujników dymu: EN14604:2005/AC1:2008,
- czujnik fotoelektryczny o żywotności 10 lat,
- zasilanie poprzez wbudowaną baterię litową o żywotności 10 lat,
- miniaturowa obudowa,
- sygnalizacja optyczna,
- sygnalizacja dźwiękowa (85 dB),
- przycisk do testowania sprawności czujnika oraz wyciszania alarmu.

**Przed zainstalowaniem czujnika
dokładnie przeczytaj instrukcję w środku.**

Zasilanie: niewymienna bateria litowa 3 V typ: CR123A; IP20
Masa netto wyrobu: 0,XX kg



Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. Elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu.



Kraj pochodzenia: PRC
Wyprodukowano dla: Zamel Sp. z o.o.
przez: KDM Ltd.

Deklaracja zgodności znajduje się
na stronie internetowej www.zamel.com

+48 32 211 35 55

tel.: +48 32 210 46 65
fax: +48 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.com

zaMeL**gardi**

CZUJNIK DYMU Z WBUDOWANĄ BATERIĄ **CDB-02**

**Wbudowana
bateria
o żywotności
10 lat**

głośność alarmu: 85 dB

czujnik fotoelektryczny

www.zamel.com

CZUJNIK DYMU Z WBUDOWANĄ BATERIĄ CDB-02

Czujnik dymu CDB-01 służy do ciągłego monitorowania zamkniętych pomieszczeń na wypadek wystąpienia zadymienia które może być skutkiem rozpoczynającego się pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujnik uruchamia głośny sygnał dźwiękowy (min. 85 dB) oraz optyczny w postaci migającej diody. Wyposażony jest w precyzyjny i niezawodny czujnik fotoelektryczny oraz wbudowaną baterię o żywotności 10 lat.

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: wbudowana niewymienna bateria litowa 3 V (żywotność 10 lat)
- Typ czujnika: fotoelektryczny (żywotność 10 lat)
- Pobór prądu podczas spoczynku: 7 μ A
- Pobór prądu podczas alarmu: 200 mA
- Poziom dźwięku: 85 dB
- Sygnalizacja optyczna alarmu: tak
- Zgodny z normą: EN14604:2005/AC1:2008
- Klasa ochronności: III
- Stopień ochrony: IP 20
- Temperaturowy zakres pracy: od -10°C do +40°C
- Wilgotnościowy zakres pracy: do 93 % RH
- Wymiary: $\varnothing 50,8 \times 42,5$ mm

UWAGI INSTALACYJNE

- Czujki dymu powinny być instalowane na środku sufitu i nie mniej niż 50 cm od ścian pomieszczenia.
- Optymalnym rozwiązaniem zapewniającym maksimum ochrony jest umieszczenie jednego czujnika w każdym z pomieszczeń (z wyjątkiem łazienki, kotłowni itp.).
- Minimalnie należy umieścić przynajmniej jeden czujnik na każdej kondygnacji budynku.
- Należy się upewnić czy sygnał alarmowy będzie dobrze słyszalny z innych pomieszczeń.
- Czujnik nie powinien być instalowany w pobliżu okien, kratki wentylacyjnych czy klimatyzatorów, które mogą zaburzać pomiar oraz w łazienkach gdzie para wodna może powodować fałszywe alarmy.
- Czujnik nie powinien być instalowany w pomieszczeniach o dużym zapyleniu (np. kotłowni) oraz w pomieszczeniach nie spełniających warunków co do dopuszczalnej temperatury i/lub wilgotności (np. łazienki).

karta gwarancyjna

producent udziela
24 miesięcznej gwarancji

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancja ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku/ rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy zaspokojenia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.