

Pokyny na uvedenie do prevádzky pre sieťové rozširovače

1 Úvod

Ďakujeme vám za nákup od spoločnosti TME! V záujme bezpečnosti vám poskytujeme tento skrátený návod na obsluhu. Pred prácou s predlžovacím káblom si ho pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené, pretože ich nedodržanie môže mať za následok požiar alebo smrť v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.

2 Predpokladané použitie

Sieťový predlžovací kábel je určený na napájanie elektrických zariadení zo siete s menovitým napätím **230 V, 250 V alebo 400 V** (podľa označenia výrobcu). Môže byť vybavený prepäťovou ochranou a ističom. Predlžovacie káble sa vyrábajú v rôznych triedach ochrany: **IP20, IP44 a IP54**.
- Rozsah použitia závisí od stupňa ochrany.

3 Príprava na prevádzku a používanie

- Pred použitím predlžovacieho kábla skontrolujte jeho technický stav - je zakázané používať predlžovací kábel, ak je akokoľvek poškodený. **HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM/POŽIARU.**
- Pred pripojením zariadení k predlžovaciemu káblu skontrolujte celkový odber prúdu vo wattoch (W), ktorý chcete súčasne dodávať. Tento príkon musí zodpovedať príkonu udávanému výrobcom predlžovacieho kábla.
- Technické údaje predlžovacieho kábla (najmä povolený prúd a maximálne zaťaženie) nájdete na kryte zásuviek predlžovacieho kábla, na kábli, ako aj v technických listoch a na webovej stránke tme.eu.
- Pred pripojením predlžovacieho kábla k elektrickej sieti sa uistite, že pripojené spotrebiče sú vypnuté.
- Predlžovací kábel by mal byť pred použitím úplne rozvinutý. Zabráňte tak zahrievaniu a prehrievaniu kábla a spotrebiča.
- Predlžovacie káble by sa mali používať v súlade s ich určením a stupňom ochrany.
- S predlžovacím káblom a k nemu pripojenými zariadeniami manipulujte suchými rukami.
- Predlžovacie káble nespájajte spolu.

- Zabráňte prehriatiu predlžovacieho kábla.
- Predlžovací kábel nezakrývajte.
- Predlžovací kábel chráňte pred mechanickým poškodením (ne: predlžovací kábel pošliapavajte, hádzajte predlžovací kábel, prechádzajte cez predlžovací kábel).
- Pri používaní predlžovacieho kábla v dopravných trasách používajte ochranné kryty.
- Predlžovací kábel prepravujte/prenášajte len pomocou rukoväte, neťahajte za kábel.
- Po skončení používania predlžovacej šnúry ju odpojte od sieťovej zásuvky tak, že uchopíte iba zástrčku, nikdy nie samotnú šnúru.
- Predlžovaciú šnúru skladujte zvinutú na suchom mieste.

4 Bezpečnostné opatrenia

- Neprekračujte menovité prevádzkové parametre predlžovacej šnúry.
- Predlžovaciú šnúru nepripájajte k napájacíemu zdroju, ak je poškodený jej kryt alebo jej súčasti vrátane napájacej šnúry.
- Puzdro predlžovacej šnúry nie je možné demontovať. Akýkoľvek pokus o otvorenie puzdra, úpravy alebo opravy predlžovacej šnúry je zakázaný.
- Akékoľvek opravy predlžovacej šnúry môže vykonávať len servisné oddelenie výrobcu.
- Uchovávať mimo dosahu detí a zvierat - hrozí nebezpečenstvo straty zdravia a života (ochrnutie, zacyklenie a pod.).
- Do otvorov jeho elektrických zásuviek nevkladajte žiadne iné predmety ako zástrčky prijímačov.
- Ak bol predlžovací kábel skladovaný pri nízkej teplote, počkajte po jeho premiestnení do teplej miestnosti pred jeho použitím aspoň 1 hodinu.
- Nepripájajte spotrebiče s vysokou spotrebou energie (napr. ohrievače, chladničky, vysávače), ak ich momentálne zaťaženie presahuje menovitú hodnotu predlžovacieho kábla.