

Manual de puesta en marcha de alimentadores industriales de impulso y alimentadores abiertos de impulso.

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para cargar aparatos en instalaciones industriales.

3. Primera puesta en marcha y uso

- Conecte los cables de alimentación y de salida en sus conectores correspondientes.
- Conecte la alimentación.

4. Precauciones

- No se deben superar los parámetros nominales de funcionamiento del equipo.
- Peligro de choque eléctrico - no toque los conectores cuando el aparato está encendido.
- La carga peligrosa se puede mantener en el equipo incluso durante unos minutos después de su desconexión.
- El equipo deberá alimentarse de la red con el circuito de protección.
- Proteja el equipo de la entrada de cualquier objeto o líquido a su interior - peligro de choque eléctrico o daño del equipo.
- No tape las rejillas de ventilación - puede dañar el equipo.
- El equipo puede interferir en el funcionamiento de los aparatos de radio y televisión situados en su entorno.
- No toque componentes internos del equipo - peligro de choque eléctrico o quemaduras.